



SWP-EZD 系列单相电力仪表

产品简介:

SWP-EZD可编程单相电力仪表是根据我国电力设备监控要求而设计的一款高性价比电力仪表,可通过面板按键设定CT电流变比、PT电压变比,直观显示系统一次运行电流、电压、频率、功率、功率因素等电网参数,超高亮数码管可显示实时测量值,显示清晰美观,能直接取代传统的模拟指针表。产品的核心元件采用专用的大规模集成电路,性能稳定,测量精度高。



昌晖自动化系统有限公司

CHARM FAITH AUTOSYSTEM CO.,LTD

Tel: 00852-31190198 Fax: 00852-25305488

Email: swp@swp.com.cn Web: www.swp.com.cn

香港中环红棉路八号东昌大厦十七楼

17th Floor, Fairmont House, 8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong

代理商:



SWP-EZD系列单相电力仪表技术参数

技术指示		说明
测量输入	额定值	交流电流: 5A、1A
	过负荷	持续: 1.2倍, 瞬时: 10倍1秒
	精度	RMS (真有效值) 测量, 精度等级0.2
	准确度范围	0~6A(In=5A); 0~1.2A(In=1A);
输出	显示	LED显示, 倍率可任意设置, 带单位指示灯
	显示范围	0~9999kA
电源	工作范围	AC85~265V或DC120~350V
	功耗	< 1.2W
环境	温度	工作: -10℃~+55℃; 贮存: -20℃~+70℃
	湿度	≤93%RH, 不结露, 不含腐蚀性气体

SWP-EZD系列单相电力仪表型谱表

型号	代码							说明
SWP-EZD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SWP-EZD系列单相电力仪表
显示方式	E							超高亮数码管显示 (可省略)
外形尺寸		7						70×70×84mm
电网类型			1					单相
功能代号				-AI				交流电流表
				-AV				交流电压表
				-AP				有功功率表
				-AQ				无功功率表
				-PF				功率因数表
				-AF				频率表
				-AM				多功能表
电流输入范围					0			无电流输入
					1			0~1A
					5			0~5A
电压输入范围						☐		参见“电压输入”
供电方式							-W	DC24V供电
							-T	AC85~265V供电 (开关电源)

输入电压:

代码	0	1	2	3	4	5	8
输入电压	无电压输入	0~100V	0~200V	0~300V	0~400V	0~500V	客户指定